

SIEMENS

Global network of innovation



HiPath Xpressions

Simply communicate

Bedienkarte PhoneMail

Eigene Mailbox anwählen

1. Direct Access Nr. wählen
2. Eigene Rufnummer + **#**
3. Passwort eingeben + **#**

Nachrichtenwiedergabe

- 3** Übersicht vorliegender Nachrichten
 - 3** Sprach-Nachrichten
 - 2** Fax-Nachrichten
 - 1** E-Mail-Nachrichten
 - 3** Nachrichten ausgeben
- * + 2** zum nächsten Nachrichtenkopf wechseln
- * + 4** Nachricht speichern *** + 6** Nachricht löschen
- 7 + 0** mit Absender verbinden
- #** Weiterblättern zur nächsten Nachricht

Sprachnachrichten

- *** Wiedergabe von Sprachnachrichten anhalten
- 7 + 3** nochmal von Anfang hören



HiPath Xpressions

Simply communicate

Bedienkarte PhoneMail

Nachrichten beantworten

- 1** Antwort aufnehmen + ***** + **#**
 - #** Antwort senden
 - 6** Abbrechen

Nachrichten weiterleiten

- 9** Rufnummer eingeben + **#** + **#**
weitere Rufnummern + **#** + **#** eingeben
oder mit **#** beenden
- #** Versenden

Verbinden mit Absender

- 7 + 0** mit Absender verbinden

E-Mail / Fax

- 3** E-Mail vorlesen **7 + 3** erneut vorlesen
- 1** Ausgabe + **#** auf Standard-Drucker
 - + **1** an Standard-Faxgerät
 - + **2** auf beliebigem Fax-GerätEingabe der gewünschten Fax-Nr. + **#**
- *** Korrektur der Faxnummer
- #** Versenden

Bestell-Nr. A31003-S2350-U105-1-19

